YSDL 智慧物聯體驗館

GR-20 中文操作快速指南

(密碼、感應卡)



【如何註冊密碼】

按 [註冊按鈕] → 室外輸入 4-12 位數字 → 按 [註冊按鈕] 鍵完成。

【如何註冊卡片】(可註冊 100 張卡片)

按 [註冊按鈕] → 逐一感應卡片(若有多張卡片要設定，請依序感應) →按 [註冊按鈕] 鍵完成。

▲註冊新卡片時，先前註冊的卡片，將會自動刪除。

【自動上鎖，開啟】

按 [註冊按鈕] → 按下 3 → 按 [註冊按鈕] 鍵完成。

【自動上鎖，關閉】

按 [註冊按鈕] → 按下 6 → 按 [註冊按鈕] 鍵完成。

【自動上鎖，秒數設定，最多可設定 2 秒】

按 [註冊按鈕] → 按下 8 → 按下 9 → 按下# → 輸入 1 或是 2(代表秒數) → 按 [註冊按鈕] 完成。

▲出廠預設值為 1 秒。

【音量設定】

按 [註冊按鈕] → 按下低音(按 7)、靜音(按 8)、高音(按 9)→按 [註冊按鈕] 完成。

【緊急外接電源】

購買 9V 方型電池，抵住底部緊急電源接點，即可輸入密碼後，按[*] 鍵開門。

【安全提醒與規範】

電池規範：請使用 4 顆全新的 1.5V AA 鹼性電池(3 號)，切勿新舊混用。

免責聲明：請妥善保管密碼，若因密碼遺忘導致需破壞開門，需自負維修費用。

【關於 YSDL 智慧物聯體驗館】

官方 Line：LINE ID 請輸入@ysdl (要加@)

客服專線(平日 09:00~18:00)：0800-31-4109(市話)、02-7709-5097(手機)

韓國產地直輸，由 YSDL 專業團隊，提供中文的操作指南與在地售後保固，讓您以更實惠的價格，享受與全球同步的智慧生活。